

คำแนะนำเกี่ยวกับระบบภาษาไทย

โดย อ.อำพล สงวนศิริธรรม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

การพิมพ์ข้อความไทย-อังกฤษ

1. เคอร์เซอร์ในขณะที่พิมพ์ข้อความมี 2 แบบ ถ้าอยู่ใน mode ภาษาไทยจะเป็นเคอร์เซอร์รูปสี่เหลี่ยม ถ้าอยู่ใน mode ภาษาอังกฤษจะเป็นรูปเส้นแนวนอน เคอร์เซอร์ทั้งสองแบบมีลักษณะเป็นเคอร์เซอร์ที่ไม่กระพริบ การเปลี่ยน mode ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ให้กดคีย์ ` คีย์นี้มีชื่อว่า Grave accent (อยู่เหนือคีย์ Tab ด้านซ้าย) ขณะเปลี่ยน mode จะมีเสียงสั้นๆด้วย

2. การพิมพ์ข้อความใน mode ภาษาไทย จะต้องพิมพ์ตามลำดับอักขระวิธี การพิมพ์สระบน สระล่าง หรือวรรณยุกต์เป็นตัวแรกของบรรทัดจะทำได้ (มีเสียงเตือน) การพิมพ์คำว่า "น้ำ" จะต้องพิมพ์ตามลำดับดังนี้คือ น ำ ั

3. เมื่อพิมพ์ข้อความจนเต็มความยาวของหัวข้อหนึ่งๆ (field) หรือจนสุดบรรทัด จะพิมพ์ต่อไปอีกไม่ได้ (มีเสียงเตือน) จนกว่าจะกดคีย์ Enter เพื่อข้ามไปยังหัวข้อต่อไปหรือขึ้นบรรทัดใหม่

4. การแก้ไขขณะกำลังพิมพ์ข้อความอยู่และยังไม่กดคีย์ Enter ให้ใช้คีย์ <-- ลบตัวอักษรที่อยู่ทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ออกทีละตัว แต่ถ้ากดคีย์ Enter ไปแล้วจะแก้ไขได้เมื่อพิมพ์ข้อความจนครบทุกหัวข้อหรือครบทุกบรรทัด แล้วจึงย้อนกลับมาแก้ไขอีกครั้งใน mode "การแก้ไข"

5. เมื่ออยู่ใน mode ภาษาอังกฤษ จะสามารถพิมพ์ตัวอักษร เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ในคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษได้ทันที

การแก้ไข

การแก้ไขในหัวข้อนี้หมายถึงการแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดและได้กดคีย์ Enter ไปแล้ว จะสามารถเข้าสู่ mode "การแก้ไข" ได้ดังนี้

เมื่อพิมพ์ข้อความครบทุกหัวข้อหรือครบทุกบรรทัดในหน้าหนึ่งและกดคีย์ Enter แล้ว ที่บรรทัดล่างสุดจะมีคำแนะนำว่า "กด Ctrl-C ถ้าถูกต้องแล้ว หรือกด Enter ถ้าต้องการแก้ไข" ดังนั้นถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความทั้งหมดที่พิมพ์มาถูกต้องก็ให้กดคีย์ Ctrl-C แต่ถ้าพบว่ามีการผิดให้กดคีย์ Enter จะเริ่มเข้าสู่ mode ของการแก้ไข

เมื่อเข้าสู่ mode ของการแก้ไข เคอร์เซอร์จะวางอยู่ที่หน้าข้อความของหัวข้อแรกหรือบรรทัดแรก ถ้าต้องการแก้ไขข้อความในบรรทัดนั้นจะต้องกดคานเคาะ (Space bar) 1 ครั้งเพื่อลบข้อความเดิมออกก่อน เมื่อลบออกแล้วเกิดเปลี่ยนใจต้องการข้อความเดิมทั้งหมดให้กดคีย์ Enter อย่างเดียว ข้อความที่ลบออกทั้งหมดจะกลับคืนมา แต่ถ้าพิมพ์ข้อความใดลงไปแทนและกดคีย์ Enter แล้วข้อความใหม่จะแทนที่ข้อความเดิม และในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่หน้าข้อความใด ถ้าไม่

ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความนั้นให้กดคีย์ Enter เท่านั้น เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปอยู่หน้าข้อความถัดไป

เมื่อแก้ไขจนครบทุกหัวข้อหรือทุกบรรทัดแล้วจะมีคำแนะนำอีกว่า "กด Ctrl-C ถ้าถูกต้องแล้วหรือกดคีย์ Enter ถ้าต้องการแก้ไขอีก" คือถ้ายังมีที่ผิดพลาดและต้องการแก้ไขอีก ให้กดคีย์ Enter แต่ถ้าถูกต้องแล้วให้กดคีย์ Ctrl-C

การพิมพ์ข้อความบนจอภาพทางเครื่องพิมพ์

ภาษาไทยระบบนี้เป็นระบบกราฟิค ดังนั้นการพิมพ์ข้อความบนจอภาพทางเครื่องพิมพ์จึงมีลักษณะเดียวกันกับการพิมพ์ภาพกราฟิคทางเครื่องพิมพ์ ก่อนที่จะพิมพ์ภาพทางเครื่องพิมพ์จะต้องต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับไมโครคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อน และเปิดไฟเข้าเครื่องพิมพ์ให้พร้อมไว้เสมอ

การพิมพ์ข้อความบนจอภาพทางเครื่องพิมพ์ จะทำได้เมื่อมีข้อความแจ้งให้ทราบที่บรรทัดล่างสุดในจอภาพนั้นก่อนเช่น "กด Ctrl-P ถ้าต้องการพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์" หรือ "^P=พิมพ์" ถ้าไม่มีคำแนะนำเช่นนี้จะพิมพ์ภาพบนจอภาพในขณะนั้นทางเครื่องพิมพ์ไม่ได้

ถ้ามีข้อความเช่นนี้ปรากฏและกดคีย์ Ctrl-P แล้ว เครื่องจะตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้ต่อไว้และเปิดไฟเข้าเรียบร้อยหรือยังและมีกระดาษในเครื่องพิมพ์หรือไม่ ถ้ายังไม่เรียบร้อยจะมีเสียงเตือนและมีข้อความแสดงความผิดพลาดให้ทราบ ในกรณีนี้สามารถยกเลิกการพิมพ์ข้อความทางเครื่องพิมพ์ได้โดยกดคีย์ Esc

ถ้าทุกอย่างพร้อมการพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์จะเริ่มทันที แต่เนื่องจากเป็นการพิมพ์ในลักษณะกราฟิคจึงค่อนข้างช้า การพิมพ์ลักษณะนี้จะเร็วขึ้นมากถ้าไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นรุ่น Pentium ขึ้นไป